



www.magnum.fr

SON - LUMIERE - VIDEO

Fiche Produit

AR 63 AUTO 2



Armoire électrique de distribution 63A

Intensité maxi : 63 A
Puissance maxi : 36 KVA
Icc3 maxi : 10kA
Dim H*P *L cm : 72x40x46cm
Fabricant : MAGNUM

Poids: 36kg

16 pc16 sur 16 disj diff 30mA
en redondance avec les voies
ILME



Arrêt d'urgence + voyants sous
tension et défaut

4 pc16A sur 2 Disj diff 30mA

2 Ilmes 8 voies

2 sorties XLR3 mise au repos
BAES

IN:

1 P17 63 A tetra
sur 1 disjoncteur 63A
et renvoi post disjonc-
teur sur P17 63A tetra

Société Acoustique Française - ZI de la Grande Couture - 99 rue de Paris 95500 Gonesse - France

Tél: 01 30 11 60 90 - Fax: 01 30 11 60 91 E-mail: magnum@magnum.fr

Sa au capital de 1 020 000 Euros - RCS Pontoise 92 B 00041 - Siret 338 378 789 00048 - APE 9002Z - TVA n°FR 48338378789 - Label Prestataire de services N°133